

SCANNER DE PAREDE



O EQUIPAMENTO

O scanner de parede é utilizado para detecção de tubulações, cabos elétricos, estruturas metálicas ou de madeira e demais elementos ocultos em paredes, tetos e pisos. A ferramenta auxilia na identificação de pontos onde perfurações ou intervenções podem ser realizadas com menor risco de atingir componentes internos.

ESPECIFICAÇÕES

BATERIA**220V / 380V (trifásica)****PROFUNDIDADE DETECTAÇÃO****200 mm****PRECISÃO****+/- 5 mm****PESO****0,7 kg**

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Sempre verifique mais de uma vez o local detectado, usando diferentes modos, para garantir precisão.
- Evite usar próximo a cabos de alta tensão ou equipamentos que possam gerar interferência eletromagnética.
- Em caso de líquido ser expelido pela bateria; evite o contato. Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, consulte um médico.
- Não utilize em locais com alta umidade ou risco de choque elétrico.
- Não exponha a ferramenta ao fogo ou temperaturas excessivas.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Guarde o equipamento que não está em uso de forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado. Assim evita-se que o equipamento sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas não capacitadas.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Ligue o scanner pressionando o botão principal.
- Aguarde a auto calibração automática (poucos segundos).
- Selecione o modo de detecção desejado
- Coloque a base do scanner completamente encostada à parede.
- Use o marcador central do scanner para marcar o ponto exato da detecção.
- Retire a bateria do equipamento se não for utilizar o mesmo durante longos períodos.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis